

Ei Electronics Hitzewarmer Ei603TYC

Der Hitzewarmer löst Alarm aus, sobald die Raumtemperatur in seinem Erfassungsbereich 58 °C erreicht hat. Sinkt die Temperatur wieder unter diese Grenze, wird der Hitzewarmer automatisch zurück gesetzt und verstummt. Die Alarmlautstärke beträgt mindestens 85dB(A) in 3 Metern Entfernung. Im Ruhezustand blinkt die rote LED - Anzeige alle 40 Sekunden einmal, um anzuzeigen, dass das Gerät betriebsbereit ist und einen Batterie-Selbsttest durchgeführt hat. Ein Gerätetest kann auch jederzeit manuell durch das Drücken des Testknopfes ausgelöst werden. Es werden dann Sensor und Elektronik des Gerätes überprüft und ein Testalarm ausgelöst.

- für den Einsatz in Küche, Bad, Dachboden usw.
- 10-Jahres-Lithiumbatterie (9V) fest eingebaut, mind. 10+1 Jahre Lebensdauer
- Festtemperatursensor schnell ansprechender Temperaturfühler bei 58 Grad Celsius
- Funkvernetzung durch Einsetzen des Funkmoduls Ei600MRF (separat zu erwerben)
- Drahtvernetzung per LiYY-Kabel möglich
- Selbstüberwachung automatischer Selbsttest mit Fehleranzeige
- Geprüfte Qualität zertifiziert nach BS 5446-2:2003
- 5 Jahre Garantie



